DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Casa de marcat Perfect M 02



Casa de marcat Daisy Perfect M este destinata activitatilor cu volum mediu si mare de bonuri fiscale emise zilnic.

Descriere

Casa de marcat Daisy Perfect M este destinata activitatilor cu volum mediu si mare de bonuri fiscale emise zilnic , accepta rola de hartie cu lungime mare de pana la 35 m, poate deschide sertar de bani, este alimentata din retea dar poate fi alimentata si din acumulatorul intern de tip Ni-MH de 6V - 1800mAh. Este dotata cu port mini USB pentru conectare la PC si port serial RS232 pentru conectare cititior coduri de bare sau cantar electronic. Specific acestei case de marcat este prezenta tasta "HELP" care explica toate informatiile aparute pe ecranul LCD operator.

Detalii TEHNICE Daisy Perfect M:

Nr. Articole (PLU)	30.000 PLU programabile
Nr. Caractere PLU	30 Caractere
Grupe Taxe	5 Cote TVA
Departamente	95 + 4 (4 directe pe taste, restul departamentelor prin combinative de taste)
Numar Operatori	20 operatori programabili cu parola
Alimentare	AC/DC 220Vca - 7,5Vcc 3,5A
Acumulator	NiMH - 6Vcc , 1800 mAh(inclus)
Tastatura	32 butoane , unele dintre ele avand functii duble
Tip imprimanta	Imprimanta termica liniara
Viteza Printare	12 linii / sec; 32 simbol per linie, cca 80mm/sec
Afisaj Operator	LCD Grafic 132 x 64px
Afisaj Client	LCD Grafic 128 x 128 px
Port Comunicare	1 x RS232 Cititor Cod Bare / Cantar Electronic
1 x USB conectare PC	

1 x SD-Card port pentru export XML date din casa de marcat	
Comunicare PC	Programare / Configurarea, Emitere Rapoarte, Emitere Bon Fiscal – mod imprimanta fiscala
Metode Plata	9 Tipuri plata (Numerar,Card,Tichete masa,bonuri/tichete valorice,voucher,credit,metode moderne de plata,Alte metode
Nr. Clienti	10.000 clienti, introducere CIF direct pe bon
Jurnal Electronic	8 GB microSD capacitate 40 milioane linii
Memorie Fiscala	Non-volatila, energoindependenta, 1830 rapoarte zilnice
Modul Criptografic	EAL 5+ cu Crypto-Card pentru stocarea certificatului digital
Modul Bluetooth	Modul INACTIV. Va fi deblocat si folosit in viitoare update-uri de firmware pentru conectarea la PC.
Modul WiFi	Modul INACTIV in versiunea curenta de software. Va fi deblocat si folosit in viitoare update-uri de firmware numai pentru conectarea la PC.
Modem GSM/GPRS	Da, activ , integrat pe placa de baza , folosit pt comunicatia GPRS cu serverul ANAF.
Logo Grafic	Se imprima pe bon (dimensiune 344 x 144 px max.)
Rola Hartie	57 mm / 30d m 40 mm diametru
Slot microSD extern	8 GB microSD pentru export XML (inclus)
Mediu Lucru	0°C ~ 45°C, umiditate 10% ~ 90% (RH)
Deschidere cantar	DA
Conectare cititor cod de bare:	DA
Conectare sertar de bani	DA,conector RJ45 8 pini sertar cu tensiune de deschidere de 6V
Dimensiuni	(L x l x H) : 225 x 109 x 70 mm
Greutate	870g cu Acumulator
Garantie	12 luni